


Het systeem volledig inschakelen

KOB A beveiliging
WO 09 Jan 13:09



Voer uw pincode in.

Geef krt / code
>****



Kies 'inschakelen'.

1>Gebied 1
Inschakelen 30s



Het systeem schakelt in.
Gedurende 30 seconden is
een zoemer te horen.

Het systeem gedeeltelijk inschakelen

KOB A beveiliging
WO 09 Jan 13:09



Voer uw pincode in.

Geef krt / code
>****



of



Kies
'gedeeltelijk in 1 of 2'.

1>Gebied
Ged in bezig



of



Het systeem schakelt gedeeltelijk
1 of 2 in. Indien een zoemer te
horen is, heeft u de mogelijkheid
om het pand te verlaten.


Het systeem uitschakelen

KOB A beveiliging
WO 09 Jan 13:09



Betreed het pand. Er zal een
zoemer te horen zijn.

Geef krt / code
>****



+



Voer uw pincode in
en druk op 'uitschakelen'.

1>Gebied 1
Uitschakelen



De zoemer zal stoppen en
het systeem is uitgeschakeld.

Het systeem uitschakelen na een alarmmelding

Bevest alarm in
Gebied 1

INFO
Uitsch.voor.bev.



+



Schakel het systeem op de
gebruikelijke manier uit.
De sirene zal uitgaan.

Alarm
In behandeling >

Achterdeur
In behandeling >



Het display toont de alarmen.
Druk nogmaals op 'uitschakelen'.
Herhaal dit voor alle alarmen.

INFO
Alle bevestigd

INFO
Geen storingen

Alle alarmen zijn hersteld,
het systeem is weer gereed
voor normaal gebruik.

Meer informatie


Scan de QR code om de uitgebreide gebruikershandleiding online te raadplegen.
Of ga direct naar onze website: www.koba-groep.com



Een alarmmelding of storingsmelding herstellen

KOBA beveiliging
WO 09 Jan 13:09

Druk ? Voor
alarm bevestiging



Voer uw pincode in en druk twee
maal op het vraagteken.

Alarm
In behandeling >

Achterdeur
In behandeling >



Het display toont de alarmen. Druk
op 'uitschakelen' om het alarm te
accepteren. Herhaal dit voor alle
alarmen.

INFO
Alle bevestigd

INFO
Geen storingen

Alle alarmen zijn hersteld, het
systeem is weer gereed voor
normaal gebruik.

Herstellen van een anti-mask alarm

Wanneer uw systeem is voorzien van ruimtelijke detectoren met beveiliging tegen het afdekken, zogenaamde anti-mask melders, dan kan het systeem overdag een anti-mask melding geven. Wanneer een melder een maskeer-alarm heeft gegeven moet de werking van de melder worden gecontroleerd. Dit is mogelijk op het moment dat u uw systeem inschakelt of u kunt een looptest uitvoeren.

KOBA beveiliging
WO 09 Jan 13:09

Geef krt/code
>****



Voer uw pincode in en druk op de
knop 'inschakelen'.


CHECK SYSTEEM
Alarmen

1>Ing antimask
PIR Archief

Automatisch wordt de 'looptest'
gestart, hierdoor komen de melders
in een controlemode. Door nu door
het detectieveld van de melder te
bewegen zal een anti-mask alarm
worden hersteld. Wanneer de
melder beweging ziet, zal de rode
led op de melder oplichten.

WAARSCHUWING
Volledig in ?

1>Gebied 1
Inschakelen 60s



Druk op 'enter' om in te schakelen
of op 'clear' om terug te gaan naar
de dag situatie.

Een systeemstoring overbruggen tijdens inschakelen

CHECK SYSTEEM
Storingen

ETH Link fout
IP



Schakel het systeem op de
gebruikelijk manier in.
Een eventueel aanwezige
systeemstoring zal worden
weergegeven. Druk op
'uitschakelen' om de systeem-
storing te overbruggen.

ETH Link fout
Overbrugd

Waarschuwing
Overbr&geblok.



Of



Het display toont vervolgens de
waarschuwing van de over-
brugging. Er kunnen eventueel
nog andere systeemstoringen
worden weergegeven.

Druk op 'uitschakelen' om ook
deze te overbruggen of op 'enter'
om in te schakelen.

1>Gebied 1
Inschakelen 30s



Het systeem schakelt in.
Gedurende 30 seconden is
een zoemer te horen.